

WDA-404 Series



WDA-404MD 4CH Digital Audio Level Controller



Rear View



WDA-404RD Remote

본 장비는 4개의 Digital Audio 신호를 입력 받아 각각의 Channel 별로 Level Meter 상태를 Remote 장비에 표시하고 Remote 장비에서 선택한 Volume 정보를 이용해서 Digital Audio 신호의 Level을 제어하여 4개의 Digital Audio 신호로 출력한다.

Features

WDA-404MD (4CH Digital Audio Level Controller)

- 4CH Digital Audio Input (75ohm Unbalanced)
- 4CH Digital Audio Output (75ohm Unbalanced)
- Remote Connector (D-SUB 15P)

WDA-404RD (Remote Controller)

- Stereo 4CH LED Level Meter
- Stereo 4CH Volume Controller
- Main Connector (D-SUB 15P)

Ordering Information

- WDA-404MD 4CH Digital Audio Level controller (Main)
- WDA-404RD Remote controller
- 4CH Mixing 기능 등 주문제작가능

Technical Specification

Digital Input

Channel	4CH AES/EBU
Impedance	75ohm Unbalanced
Sample Rate	32KHz ~ 96KHz, Auto

Digital Output

Channel	4CH AES/EBU
Impedance	75ohm Unbalanced
Sampling Rate	48KHz, 24bit

Volume Control

Channel	Stereo (Left, Right)
Level	-60dBFS(Mute) ~ +12dBFS (Max)

LED Level Meter

Channel	4CH (Stereo)
Resolution	23 Dot

WSS-103(3x1 RS-422 Combiner)



WSS-103 3x1 RS-422 Combiner



Rear View

3X1 RS-422 Combiner (WSS-103)는 TV 주조에 설치하여 VCR제어신호 전달 및 응답을 수신한다. 1대의 VCR을 연결할 수 있는 RS-422 통신포트와 3대의 APC를 연결할 수 있는 RS-422통신포트를 구성하고 있다.

-본 장비는 주문제작 제품임-

Features

- 1 VCR통신상태 표시 LED 전면부 1개
- 1 APC통신상태 표시 LED 전면부 3개
- 1 전원상태 표시 LED 후면부 2개 (POWER A,B)
- 1 VCR 통신포트 후면부 1개 (D-SUB-9P-MALE,RS-422)
- 1 APC 통신포트 후면부 3개 (D-SUB-9P-MALE,RS-422)
- 1 디버그 포트 후면부 1개 (DB-9P-FEMALE)
- 1 전원공급 포트 후면부 2개 (POWER A,B)
AC110V ~ AC240V(60Hz, FUSE 1A)

Ordering Information

- 3X1 RS-422 COMBINER