

WAT-202D

Portable Audio Tester



Portable Audio Tester
(WAT-202D)

본 장비는 방송국에서 사용하는 디지털 오디오 신호와 아날로그 오디오 신호의 레벨을 확인할 수 있는 간이형 측정기로써, AES/EBU 형식의 디지털 오디오 신호와 Balanced 형식의 아날로그 오디오 신호(스테레오)를 선택하여 레벨을 확인하고 스피커 또는 이어폰으로 모니터링할 수 있다.

또한, 1KHz -20dBFS의 정현파 신호 발생장치를 내장하고 있어, 방송시스템의 오디오 입출력 계통의 점검을 위한 간단한 측정이 가능하다.

Features

- 56 dot LED Meter (Peak & RMS)
- Character LCD Display
- Rotary Encoder Controller
- 1 CH AES/EBU Input (Balanced and Unbalanced)
- 1 CH AES/EBU Output (Balanced)
- 1 CH Analog Audio Input (Stereo, Balanced)
- Internal Stereo Speaker & Stereo Phone Jack
- DC 12V Power Input

Ordering Information

- ✓ WAT-202D Portable Audio Tester
- ✓ DC Adapter DC 12V (1A)

Technical Specification

Audio Input

AES/EBU 1 CH, Balanced(110 Ω)/Unbalanced(75 Ω)
Analog 1 CH, Balanced(Hi-Z), Stereo

Audio Output

AES/EBU 1 CH, Balanced(110 Ω)

Control & Status

Level Meter 56 Dot LED Meter
Display 16 x 2 Character LCD
Controller Rotary Encoder

Monitoring

Amplifier Digital, 50mW
Speaker Stereo (8 Ω)
Headphone Stereo (3.5pi)

Analog Input

Max Input +15dBu
THD+N 0.2%
Freq. Response ±0.5dB @ 100Hz ~ 20KHz
SNR 70dB

General

Power DC 12V / 1A
Size 215(W) x 126(H) x 40(D) mm